

ПАСПОРТ

Бензиновый генератор
Торговая марка: BISON
Модель: BS10500



1.1. Генераторы - это приборы, которые обеспечивают подачу электроэнергии во время отключения электроэнергии и предотвращают прерывание повседневной деятельности или нарушение бизнес-операций.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Перед сборкой и запуском этого бензинового генератора BS10500 внимательно прочитайте Руководство пользователя.

2.2. подключение резервного питания к электрической системе здания должно выполняться квалифицированным электриком. Подключение должно обеспечивать изоляцию генератора от электросети и соответствовать всем применимым законам и электротехническим нормам

2.3. Во избежание поражения электрическим током из-за неправильного применения генератор должен быть заземлен. Подсоедините отрезок толстого провода между клеммой заземления и источником заземления

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

3.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование машины	Бензиновый генератор, торговая марка "BISON"
Тип	BS10500 с ручным или электрозапуском
Серийный номер	
Год выпуска	2025
Правила использования	Машина может использоваться на строящихся объектах в различных (холодных, средне-теплых) климатических зонах при температурах от плюс 40°C до минус 20°
Основные технические стандарты, в соответствии с которыми изготовлена машина	CE (общие условия)

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз. №	Наименование	шт	Количество
1	Европейская розетка	шт	2
2	винт 8*16	шт	8
3	винт 8*20	шт	2
4	винт 6*40	шт	2
5	винт 5* 12	шт	2
6	Гайка М8	шт	10
7	Гайка М6	шт	2
8	Гайка М5	шт	2
9	Осевой штифт	шт	2

10	Шайба вала	шт	2
11	круглый бортик	шт	2
12	Стержень втулки	шт	1
13	Втулка	шт	1
14	опорная ножка	шт	2
15	ручка	шт	2
16	колесо	шт	2
17	ось	шт	1
18	Ключ запуска	шт	1

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Код	BS10500
Максимальная мощность переменного тока	9,5 кВт
Номинальная мощность переменного тока	8,5 кВт
Модель двигателя	BS194F
Мощность в лошадиных силах	18,0 л.с.
Тип двигателя	одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением
Система зажигания	TCI
Система запуска	электрический/ручной
Объем двигателя	500куб.см
Объем топливного бака	40л
Время непрерывной работы	12 часов
мин. расход топлива	360 г/кВт.ч
Смазка. объем масла	0,6л
Частота переменного тока	50 Гц
Номинальное напряжение	220 В
Размеры (ДхШхВ)	730*560*610
Вес нетто	99,9 кг

6. УПАКОВКА.

Машина упакована в картонную коробку.

7. КАЧЕСТВО

Станок для бензинового генератора BS10500, серийный номер _____ номер соответствует технической документации на изделие.

Устройство прошло приемо-сдаточные испытания. Устройство пригодно для эксплуатации с параметрами, указанными в паспорте. Производитель гарантирует соответствие машины вышеуказанным параметрам при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации и местных правилах безопасности.

8. ГАРАНТИЯ.

8.1. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

8.2. Гарантия производителя не распространяется на повреждения и неисправности, возникшие в результате нарушений требований, изложенных в руководстве по эксплуатации и правилах безопасности.